

竹屋

# 奏光のストレイン

アイ電子

配線変わりました  
先端ムキの配線です

- PT1 白 賞球 \_\_\_\_\_ セーフを接続
- PT2 緑 出力情報1 扉・枠開放
- PT3 灰 出力情報2 図柄確定回数1 \_\_\_\_\_ スタートAを接続  
特別図柄1又は、特別図柄2の停止毎に出力
- PT4 黄 出力情報3 始動口1 \_\_\_\_\_ スタートBを接続  
電チュー及び、ヘソ入賞毎に出力
- PT5 黒 出力情報4 **大当り1**  
大当り中に出力(小当り含む)
- PT6 桃 出力情報5 大当り2  
大当り中及び、変動時間短縮中に出力(小当り含む)
- PT7 青 出力情報6 **大当り3**  
大当り中に出力(小当りのみ除く)
- PT8 赤 出力情報7 大当り4  
大当り中及び、変動時間短縮中に出力(小当りのみ除く)
- PT9 橙 出力情報8 ゲート
- PT10 水 出力情報9 不正
- PT11 白 出力情報10 **大当り5**  
大当り中に出力(電サポ無2R大当り及び、小当りを除く)
- PT12 白 出力情報11 大当り6  
大当り中及び、変動時間短縮中に出力  
(電サポ無2R大当り及び、小当りを除く)
- PT13 白 出力情報12 図柄確定回数2
- PT14 白 出力情報13 始動口2

**特賞及び確変の接続について**  
 特賞を大当り1に接続の場合は確変を大当り2へ接続  
 大当り3に接続の場合は確変を大当り4へ接続  
 大当り5に接続の場合は確変を大当り6へ接続