

JIS10K (B2220,B2012) フランジ表

呼径	フランジ厚	ボルト	ナット厚	L寸	本数
15A	12	M12	10	M12-50	4
20A	14	M12	10	M12-55	4
25A	14	M16	13	M16-55	4
32A	16	M16	13	M16-60	4
40A	16	M16	13	M16-60	4
50A	16	M16	13	M16-60	4
65A	18	M16	13	M16-65	4
80A	18	M16	13	M16-65	8
100A	18	M16	13	M16-65	8
125A	20	M20	16	M20-70	8
150A	22	M20	16	M20-75	8
200A	22	M20	16	M20-75	12

JIS20K フランジ表

呼径	フランジ厚	ボルト	ナット厚	L寸	本数
15A		M12	10	M12-55	4
20A		M12	10	M12-60	4
25A		M16	13	M16-60	4
32A		M16	13	M16-65	4
40A		M16	13	M16-65	4
50A		M16	13	M16-65	8
65A		M16	13	M16-70	8
80A		M20	16	M20-75	8
100A		M20	16	M20-75	8
125A		M22	18	M22-80	8
150A		M22	18	M22-85	12
200A		M22	18	M22-90	12

アラーム弁 (XV) フランジ表

呼径	フランジ厚	ボルト	ナット厚	L寸	本数
65A	18+22	M16	13	M16-65	4
80A	18+22	M16	13	M16-65	8
100A	18+24	M16	13	M16-70	8
125A	20+24	M20	16	M20-75	8
150A	22+26	M20	16	M20-80	8